





1.警報の状態(警報出力は一括警報のみ)

①満水警報

タンク内が異常水位となった場合、ブザーが鳴り 警報ランプが点灯してポンプ2が起動する。

②過流入警報

ポンプが連続して60秒以上作動した場合に ブザーが鳴り警報ランプが点灯する。

③停電時

電源が遮断された場合、ブザーが鳴り 警報ランプが点灯し、電源ランプが 点滅する。

2.警報のリセット

コントロールボックスは手動ボタン、アラームボックスは右下のリセット ボタンを押す事で、ブザーの鳴動のみ 停止できる。

ただし警報ランプは、不具合の原因が 解決しない限り点灯状態となる。

3.外部警報出力

コントロールボックス内の基板「Alarm contact」より外部に警報出力を行える。

※ただし、外部警報出力を行う際は、 「Alarm contact」に電源を印加 させると基板の故障原因となる。

※製造ロットにより、各個体で寸法差があります。
※仕様・部品その他については改良の為、予告なく変更する事があります。

※仕様・部品その他については改良の為、予告なく変更する事があります。 SFA lanaの株式会社

SC□M2-100用 コントロールボックス 。アラームボックス詳細図

 検図
 作図・修正
 作成日

 2021.04.16作成

SFA Japan株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町20-3 TFI 03-5623-3151